

SUNMI L2s 手持数据终端

全新一代PDA，專業助力每個場景數位化。

L2s掃描版 / L2s超高頻版 / L2s青春版

防護升級，結實耐用更省心

5.5寸超高解析度螢幕表面覆蓋康寧大猩猩鋼化玻璃，增強抗摔性和耐劃性。
IP65三防設計，四角加固設計，整機通過1.5米跌落測試。

ATL 5000mAh大容量可拆卸電池，長續航更可靠

世界領先的鋰電池生產廠商ATL的電芯，迴圈充放電次數高達800次，實力保障電池使用的可靠性。內置智能電池管理晶片，避免充電過量，延長電池使用壽命。

專業二維條碼讀頭，掃描更精準

支持一維/二維條碼識別，破損、褶皺、污漬遮擋條碼均可識別。支持含Honeywell和Zebra在內的三種掃描頭配置。

支持UHF-RFID標籤群讀取

支持最遠50cm UHF-RFID標籤群讀取*，高效識別貨品標籤，減少手工操作錯誤幾率。
(*僅超高頻版支持，實際距離取決於標籤大小)



可選配件

充電底座*

可支持整機及電池同時充電，適用於高頻使用場景。

四聯電池充電底座

操作便捷，支持最多4臺設備同時充電及智能充電管理。

槍型握把*

配合槍型握把，可用於倉儲、製造、物流等高強度作業場景。

UHF手柄*

搭配UHF手柄可群讀RFID標籤，提高工作效率。

手帶

搭配背部的擴展手帶，單手即可隨身攜帶，方便日常移動使用。

*相關配件將會陸續上市，請和您的銷售顧問進行諮詢。



SUNMI L2s 技术规格

通用参数

認證型號 T8910	操作系統 Android 9.0 商米安全操作系统	處理器 ARM Cortex-A53 4核1.8GHz/2.0GHz	屏幕 5.5" HD+, 1440*720 電容式觸控螢幕	防護等級 IP65 1.5米跌落
喇叭 雙麥 振動提示 揚聲器	網路類型 4G/3G/2G	Wi-Fi 2.4G/5G 支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	藍牙 支持藍牙5.0 支持BLE	GPS 支持AGPS 支持GPS/Glonass/Beidou/ Galileo
電池 可拆式鋰聚合物電池 3.8V/5000mAh	電源適配器 輸入: Type-C 輸出: 5V/2A	整機尺寸(長*寬*高) 154.4*74.6*17.1mm	工作環境 工作溫度: -20°C~55°C 儲存溫度: -40°C~70°C	

	L2s 掃描版	L2s 青春版	L2s 超高頻版
記憶體	3GB RAM + 32GB ROM	2GB RAM + 16GB ROM	3GB RAM + 32GB ROM
掃描讀頭	Zebra或者Honeywell	不支持	Zebra或者Honeywell
卡槽	1*Nano SIM, 2*PSAM, 1*MicroSD (TF)	1*Nano SIM, 1*MicroSD (TF)	1*Nano SIM, 2*PSAM, 1*MicroSD (TF)
相機	後鏡頭: 13MP AF 前鏡頭: 2MP FF 後置相機鏡頭, 支持1D/2D條碼掃描	前鏡頭: 5MP FF 後鏡頭: 2MP AF 後置相機鏡頭, 支持1D/2D條碼掃描	後鏡頭: 13MP AF 前鏡頭: 2MP FF 後置相機鏡頭, 支持1D/2D條碼掃描
按鍵	1*電源鍵 (鎖屏鍵) 2*掃描鍵 2*音量加/減鍵 1*自定義按鍵	1*電源鍵 (鎖屏鍵) 2*音量加/減鍵 1*自定義按鍵	1*電源鍵 (鎖屏鍵) 2*掃描鍵 2*音量加/減鍵 1*自定義按鍵
對講	不支持	不支持	不支持
超高頻RFID	不支持	不支持	特定标签 0.5M
感測器	重力感測器/距離感測器/ 光線感測器/陀螺儀/地磁感測器	重力感測器/距離感測器/ 光線感測器/地磁感測器	重力感測器/距離感測器/ 光線感測器/陀螺儀/地磁感測器
擴充槽	1* Type-c USB,支持OTG 2*底部充電PIN 8*背部擴展介面	1* Type-c USB,支持OTG, 2*底部充電PIN	1* Type-c USB,支持OTG 2*底部充電PIN 8*背部擴展介面
NFC	支持TypeA&B卡, Mifare卡,Felica卡 符合ISO/IEC 14443、 ISO15693標準	支持TypeA&B卡, Mifare卡,Felica卡 符合ISO/IEC 14443、 ISO15693標準	支持TypeA&B卡, Mifare卡,Felica卡 符合ISO/IEC 14443、 ISO15693標準
整機重量	245g	231g	255g

注: 1. 实际使用容量会因为诸多因素而减少, 并存在差异, 系统也会占用部分内存;
2. 本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准, 如有变更, 恕不另行通知。